Legenda - 1º Pavimento

2	1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
130x130x82	Caixa de passagem de embutir na parede
4"X4"	Caixa de passagem de embutir no piso
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
3"	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas – 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
1 45 P60	Luminária _BRANCO NEUTRO
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
2x 2	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
2x 2	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
ARC12000 ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
2x	Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A - 2x/eixo (2X)

Legenda das indicações

130x130x82	Aço pintada - media (ref Cemar) – 130x130x82 mm
CXPAS	Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm
P60	SESC_LUMINÁRIAS - 60x60_45W_4000K
ARC12000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC30000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
2x	Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A - 2x/eixo (2X)

Lista de Materiais - 1º Pavimento

Acessorios p/ eletroduto	
Caixa PVC	
4x2"	88 pç
Caixa PVC octogonal	
3x3"	85 pç
Luva PVC rosca	
1"	21 pç
1.1/2"	5 pç
1.1/4"	10 pç
2.1/2"	7 pç
3"	15 pç
3/4"	5 pç
4"	6 pç
Acessorios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	179 pç
3/8"	11 pç
5/16"	49 pç
Bucha de nylon	
S10	48 pç
S4	20 pç
S6	182 pç
S8	54 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
2.9x25mm autoatarraxante	20 pç
4.2x32mm autoatarraxante	182 pç
6.3x25mm autoatarraxante	54 pç
Parafuso galvan. cab. sext.	
1/4"x1" - rosca soberba WW	11 pç
5/16"x2" rosca soberba	49 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x3/8" máquina / rosca total	40 pç
Porca sextavada galvan.	
1/4"	139 pç
3/8"	11 pç
Suporte para cabo de aço	
38x90mm	11 pç
Suspensão baixa p/ tirante	
38mm	49 pç
Vergalhão galvan. rosca total	
1/4"x1mm(p_pl pnts.)	35 pç
Cabo Bipolar (cobre)	
Isol. EPR – 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)	
16 mm²	8,20 m
25 mm²	32,60 m
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
10 mm²	282,60 m
2.5 mm²	111,30 m
4 mm²	386,40 m
6 mm²	196,30 m
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
1.5 mm²	1927,90 m
2.5 mm²	2159,20 m
4 mm²	932,90 m
6 mm²	161,60 m
Caixa de passagem - embutir	
Aço pintada (ref Cemar)	
130x130x82 mm	2 pç
Caixa de passagem (ref Luabox)	
400x400x150 mm	5 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor paralela - 1 tecla	9 pç
Interruptor paralelo - 2 teclas	5 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas	1 pç
Interruptor simples - 1 tecla	6 pç
Placa p/ 1 função	20 pç
Placa p/ 2 funções	47 pç
5/ placa	4 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	65 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN	
16 A	6 pç
20 A	11 pç
25 A	2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
10 A	4 pç
13 A	3 pç
16 A	4 pç
20 A	7 pç
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen	
Eletrocalha perfurada tipo C	
100x100mm chapa 18	1,10 m
300x50mm chapa 18	3,50 m
50x50mm chapa 18	19,30 m
Suporte vertical	
75x154mm	2 pç
70x81mm	9 pç
Tela plana perfurada	
50mm	4 pç
Tampa pressão	
100mm chapa 24	1,10 m
300mm chapa 24	3,50 m
50mm chapa 24	19,30 m
Eletrocalha tipo lisa C pré-galv. quente	
Eletrocalha lisa tipo C	
100x100mm chapa 18	11,70 m
50x50mm chapa 18	42,80 m
Suporte vertical	
100x146mm	6 pç
75x154mm	18 pç
Tela plana perfurada	
100mm	4 pç
50mm	2 pç
Tampa pressão	
100mm chapa 24	11,70 m
50mm chapa 24	42,80 m
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	6,70 m
3/4"	547,80 m
Eletroduto PVC rosca	
Bracadeira galvan. tipo cunha	
1"	82 pç
1.1/2"	17 pç
1.1/4"	53 pç
2"	4 pç
2.1/2"	26 pç
3"	50 pç
3/4"	20 pç
4"	4 pç
Eletroduto, vara 3,0m	
1"	91,50 m
1.1/2"	19,10 m
1.1/4"	60,30 m
2"	5,20 m
2.1/2"	27,40 m
3"	53,40 m
3/4"	24,20 m
4"	4,60 m
Lâmpadas Led	
Reletores	
60W	85 pç
Spot dicrói. chapa pintada - embutir	
Bian. bif., no Fuse=6kj, genar - UL (Ref. Cemar)	
Cap. 32 dej. ung. - h bian 100 A	6 pç

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QM1		3F+N+T	B1	380 / 220 V	150759	136363	R+S+T	49088	42339	44936	1.00	1.00	230.6	95	269.0	250.0	0.07	0.07	Ok
TOTAL					150759	136363	R+S+T	49088	42339	44936									

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD6		3F+N+T	B1	380 / 220 V	22100	19904	R+S+T	6464	6720	6720	1.00	1.00	33.4	6	48.0	40.0	1.30	1.37	Ok
QD8		3F+N	B1	380 / 220 V	0	0	R+S+T				1.00	1.00	0.0	2.5	28.0	25.0		0.07	Ok
QD3		3F+N+T	B1	380 / 220 V	4890	4312	R+S+T	1000	912	2400	1.00	1.00	12.6	2.5	28.0	13.0	0.93	1.00	Ok
QD11		3F+N+T	B1	380 / 220 V	6495	5869	R+S+T	2110	2032	1747	1.00	0.50	21.3	2.5	28.0	13.0	1.75	1.82	Ok
QD7		3F+N+T	B1	380 / 220 V	13356	12080	R+S+T	3760	4160	4160	1.00	0.50	38.6	6	46.0	25.0	2.68	2.75	Ok
QD2		3F+N+T	B1	380 / 220 V	5051	4567	R+S+T	3160	800	607	1.00	1.00	16.4	2.5	28.0	25.0	1.97	2.05	Ok
QD5		3F+N+T	B1	380 / 220 V	22000	20005	R+S+T	7120	6995	7920	1.00	1.00	57.2	10	63.0	40.0	1.11	1.18	Ok
QD1		3F+N+T	B1	380 / 220 V	1713	1595	R+S+T	1100	495	0	1.00	1.00	8.3	4	37.0	16.0	0.81	0.88	Ok
QD7		3F+N+T	B1	380 / 220 V	13343	12090	R+S+T	3970	3360	4760	1.00	0.50	42.6	10	66.0	25.0	1.46	1.53	Ok
QD4		3F+N+T	B1	380 / 220 V	7059	6386	R+S+T	2110	2036	2240	1.00	1.00	31.9	6	46.0	20.0	2.70	2.77	Ok
QD9PV1		3F+N+T	B1	380 / 220 V	17293	15600	R+S+T	6320	3520	5760	1.00	0.50	63.8	10	66.0	32.0	3.30	3.38	Ok
QD2		3F+N+T	B1	380 / 220 V	6781	6121	R+S+T	2494	2200	1427	1.00	0.50	25.2	4	37.0	16.0	2.88	2.95	Ok
QD5		3F+N+T	B1	380 / 220 V	28455	25785	R+S+T	9480	7985	8320	1.00	0.50	95.8	25	117.0	50.0	1.11	1.18	Ok
TOTAL					150759	136363	R+S+T	49088	42339	44936									

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	24	45	207	207	T			207	1.00	0.80	0.8	1.5	23.0	16.0	0.08	2.13	Ok
a					3	3	135	135	T			135		0.80	0.8	1.5	23.0				Ok
b					3		72	72	T			72		0.80	0.4	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXA	F+N+T	B1	220 V		4	444	400	T			400	1.00	0.80	1.3	2.5	31.0	20.0	0.08	2.12	Ok
3	TOMADA MÉDIA	F+N+T	B1	220 V		8	889	800	S		800			1.00	0.80	4.0	2.5	31.0	20.0	0.18	2.23	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		5511	5511	R	3160				1.00	1.00	16.0	2.5	31.0	25.0	0.18	2.23	Ok
TOTAL					3	3	12	1	5051	4567	R+S+T	3160	800	607								

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	24	100	912	912	S		912		1.00	0.50	7.4	1.5	23.0	10.0	1.80	2.81	Ok
a					38		264	264	S		264			0.80	1.9	1.5	23.0				Ok
b					12		264	264	S		264			0.80	1.9	1.5	23.0				Ok
c					11		264	264	S		264			0.80	1.5	1.5	23.0				Ok
d					4		96	96	S		96			0.80	0.5	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS MEDIAS	F+N+T	B1	220 V		24	2667	2400	T			2400	1.00	0.80	8.8	2.5	31.0	20.0	0.50	1.50	Ok
3	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		10	1111	1000	R	1000				1.00	0.50	10.1	2.5	31.0	13.0	1.06	2.06	Ok
TOTAL					38	34	4690	4312	R+S+T	1000	912	2400										

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	45	100	675	675	S			675	1.00	0.50	6.1	1.5	23.0	10.0	1.20	3.18	Ok
i					8		360	360	S			360		0.65	2.5	1.5	23.0				Ok
r					7		315	315	S			315		0.57	2.5	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		16	1778	1600	T			1600	1.00	0.50	14.1	2.5	31.0	13.0	0.48	2.46	Ok
3	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160			1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	1.06	3.05	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.84	2.82	Ok
5	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160			1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	1.50	3.48	Ok
6	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.50	19.9	2.5	31.0	20.0	1.33	3.32	Ok
7	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160				1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.91	2.89	Ok
8	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160				1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.97	2.86	Ok
9	TOMADAS MÉDIAS	F+N+T	B1	220 V		8	889	800	R	800				1.00	0.50	8.1	2.5	31.0	13.0	0.65	2.64	Ok
TOTAL					15	24	24406	22005	R+S+T	7120	6995	7920										

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	6		144	144	R	144			1.00	0.50	1.3	1.5	23.0	10.0	0.20	1.58	Ok
i					6		144	144	R	144				0.50	1.3	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXA	F+N+T	B1	220 V		4	444	400	S		400		1.00	0.80	4.0	2.5	31.0	13.0	0.21	1.58	Ok
3	TOMADAS MÉDIAS	F+N+T	B1	220 V		4	444	400	S		400		1.00	0.80	4.0	2.5	31.0	13.0	0.24	1.62	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	1.34	2.72	Ok
5	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160			1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	1.36	2.73	Ok
6	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.75	2.13	Ok
7	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160			1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.82	2.86	Ok
8	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.62	1.99	Ok
9	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160				1.00	0.50	31.9	4	42.0	20.0	0.66	2.03	Ok
10	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160				1.00	0.70	22.8	2.5	31.0	20.0	1.17	3.92	Ok
11	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160				1.00	0.70	22.8	2.5	31.0	20.0	0.79	3.54	Ok
TOTAL					14	8	22100	19904	R+S+T	6464	6720	6720										

Quadro de Cargas (QD7)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	24	100	600	600	R	600			1.00	0.80	3.6	1.5	23.0	13.0	0.50	3.28	Ok
aa					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
ab					7		168	168	R	168				0.80	1.3	1.5	23.0				Ok
ac					4		96	96	R	96				0.70	0.8	1.5	23.0				Ok
s					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
t					2		48	48	R	48				0.80	0.3	1.5	23.0				Ok
u					4		96	96	R	96				0.70	0.8	1.5	23.0				Ok
v					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
w					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
x					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
y					1		24	24	R	24				1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
z					2		48	48	R	48				1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS MÉDIAS	F+N+T	B1	220 V		10	1111	1000	T			1000	1.00	0.80	8.4	2.5	31.0	16.0	0.57	3.32	Ok
3	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		10	1111	1000	S		1000		1.00	0.80	8.4	2.5	31.0	16.0	0.32	3.08	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	T			3160	1.00	0.80	26.6	2.5	31.0	16.0	1.66	4.42	Ok
5	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160		1.00	0.70	22.8	2.5	31.0	20.0	1.17	3.92	Ok
6	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	R	3160			1.00	0.70	22.8	2.5	31.0	20.0	0.79	3.54	Ok
TOTAL					25	20	13356	12080	R+S+T	3760	4160	4160										

Quadro de Cargas (QD8)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					0	0	R+S+T												

Quadro de Cargas (QD11)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					24	100 1247 2110															
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	18		432	432	S			432	1.00	0.50	3.9	1.5	23.0	10.0	0.50	2.33	Ok
j					1		24	24	S			24		1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
k					1		24	24	S			24		1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
l					1		24	24	S			24		1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
m					4		96	96	S			96		0.80	0.5	1.5	23.0				Ok
n					2		48	48	S			48		1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
o					2		48	48	S			48		1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
p					1		24	24	S			24		1.00	0.1	1.5	23.0				Ok
q					3		72	72	S			72		1.00	0.3	1.5	23.0				Ok
r					3		72	72	S			72		1.00	0.3	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		16	1778	1600	S			1600		1.00	0.50	16.2	2.5	31.0	13.0	1.70	3.53	Ok
3	TOMADAS MÉDIAS	F+N+T	B1	220 V		10	1111	1000	S				500	1.00	0.80	8.1	2.5	31.0	13.0	0.39	2.21	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		1386	1247	T				1247	1.00	0.50	12.6	2.5	31.0	10.0	1.50	3.32	Ok
5	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1	1	3644	3160	R	2110				1.00	0.50	21.3	2.5	31.0	13.0	2.34	4.17	Ok
TOTAL					18	21 1 1	6495	5869	R+S+T	2110	2032	1747										

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					45	100 800 1247															
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	18		432	432	S			432	1.00	0.65	5.8	1.5	23.0	10.0	1.16	2.04	Ok
a					1		45	45	T			45		0.80	0.3	1.5	23.0				Ok
b					2		90	90	T			90		0.80	0.5	1.5	23.0				Ok
c					1		45	45	T			45		1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		16 2	2444	2200	S			2200		1.00	0.65	10.9	2.5	31.0	20.0	1.02	3.98	Ok
3	TOMADAS MÉDIAS	F+N	B1	220 V		0	0	0	T					1.00	1.00	0.0	1.5	23.0	20.0		2.95	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		1386	1247	T				1247	1.00	0.65	9.7	2.5	31.0	20.0	0.48	3.43	Ok
5	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		1386	1247	R	1247				1.00	0.65	9.7	2.5	31.0	20.0	0.89	3.84	Ok
6	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		1386	1247	R	1247				1.00	0.65	9.7	2.5	31.0	20.0	0.31	3.26	Ok
TOTAL					4	10 2 3	6781	6121	R+S+T	2494	2200	1427										

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	11	100	495	495	S		495		1.00	0.50	4.5	1.5	23.0	10.0	1.16	2.04	Ok
d					11		495	45	S		45			1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
e					1		45	45	S		45			1.00	0.2	1.5	23.0				Ok
k					4		180	180	S		180			1.00	0.8	1.5	23.0				Ok
l					1		45	45	S		45			0.70	0.3	1.5	23.0				Ok
m					4		180	180	S		180			1.00	0.8	1.5	23.0				Ok
2	TOMADA MÉDIA	F+N+T	B1	220 V		11	1222	1100	R	1100			1.00	0.50	11.1	2.5	31.0	13.0	1.54	2.42	Ok
TOTAL					11	11	1717	1595	R+S+T	1100	495	0										

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Nº (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	220 V	7		315	315	T			315	1.00	0.52	2.8	1.5	23.0	10.0	1.18	3.95	Ok
d					2		90	90	T			90		0.52	0.8	1.5	23.0				Ok
e					5		225	225	T			225		0.65	1.6	1.5	23.0				Ok
2	TOMADAS BAIXAS	F+N+T	B1	220 V		8	889	800	T			800	1.00	0.52	4.0	2.5	31.0	16.0	1.30	4.07	Ok
3	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		3511	3160	S		3160			1.00	0.52	19.9	2.5	31.0	20.0	2.64	5.41	Ok
4	CONDICIONADOR DE AR	F+N+T	B1	220 V	1		2344	2110	R	2110				1.00	0.52	20.5	4	42.0	16.0	2.60	5.37	Ok
TOTAL					7	8 1 1	7059	6385	R+S+T	2110	3160	1115										

Quadro de Cargas (QD5)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | V (V) | Iluminação (W) | Tomadas (W) | Pot. total (VA)